

ارتباط با Modem

زمانیکه دستگاه GSM به حالت چشمک زن باشد ارتباط با Modem وجود دارد در غیر اینصورت یکی از شرایط زیر وجود دارد:

۱- سیم کارت داخل دستگاه نباشد.

۲- سیم کارت دارای Pin code باشد.

۳- آنتن وجود نداشته باشد.

۴- Modem سوخته باشد.

۵- Service ، به صورت Stop باشد.

در صورتیکه اشکالات بالا وجود نداشته باشد به تنظیمات Com بپردازید.

شناسایی درگاه اتصال Modem به کامپیوتر:

جهت مشخص کردن Com Port در تنظیمات پیام کوتاه، ابتدا باید متوجه شویم که MODEM بر روی کدام

درگاه (com) متصل می‌باشد، برای این کار به روش زیر عمل می‌کنیم:

۱- Device Manager

در قسمت Start ، با کلیک راست بر روی گزینه My Computer و کلیک بر روی گزینه Manage پنجره ای باز می شود در پنجره باز شده گزینه Device Manager را انتخاب کرده و در پایان با کلیک بر روی Port{ com & LPT شماره Com را مشاهده نموده (در صورتیکه بیش از یک شماره Com را مشاهده نمایید } HyperTerminal استفاده نمایید)، بعد از مشاهده شماره com وارد برنامه شده در قسمت متفرقه ، تنظیمات پیام کوتاه را انجام دهید.

۲- HyperTerminal

در قسمت Start ، با کلیک بر روی گزینه Accessories سپس Communication و در آخر با کلیک بر روی HyperTerminal وارد پنجره Location information شده ، گزینه Cancel را انتخاب نموده پیغام را yes نموده ، سپس Ok نمایید .

بعد از وارد کردن نام در پنجره Connection Description ، Ok نموده از پنجره Location information خارج شده ، پیغام را yes نمایید سپس در پنجره Connect to ، می توان شماره Com ها را مشاهده نموده ، Ok نمایید سپس در Com Properties در قسمت Bits per second گزینه ۱۱۵۲۰۰ را انتخاب و سپس Ok نمایید

بعد از طی این مراحل در صفحه سفید AT را تایپ نموده وارد برنامه شده و در قسمت متفرقه ، تنظیمات پیام کوتاه بپردازید. در صورتی که در صفحه سفید نتوانستید تاپی انجام دهید یعنی شماره کام set نیست .

سیستم پیام کوتاه

عملیات روزانه A مشاهده B اطلاعات اولیه C گزارشات D عملیات دوره ای E منفرقه F خروج G

اطلاعات پایه ای سیستم

تنظیمات پیام اینترنتی

تنظیمات پیام کوتاه

Send Retry: ۱

Com Port For GSM Modem: ۲

Baud Rate For GSM Modem: ۱۱۵۲۰۰

PinCode:

Kind Of SMS Format:

* برای انز بخشی تنظیمات جدید باید سرویس پیام کوتاه را راه انداز مجدد کنید.

تنظیمات شماره موبایل

تعداد ارقام کل شماره: ۱۱

پیش شماره: ۰۹

انصراف تایید

نام کاربر: فاطمه ساداتی کد کاربر: ۱۲۶ نام پرسنل: تاریخ شمسی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ تاریخ میلادی: ۱۷/۱۲/۲۰۱۴ ساعت: ۱۴:۳۱:۵۶ سری ساخت: ERP.SMS.۸۴.۱ تلفن:

14:31
2014/12/17